MultiSwitch² Touch

Produktvorteile
- Sensor mit Dimmfunktion zum Einbauen oder Aufschrauben
- Anschluss von 1 - 4 gleichen Sensoren an eine Mastereinheit
- Mit eingebauter Orientierungs-LED

Produkteigenschaft
- Soft ON-/ OFF-Funktion (Sanftanlauf beim Ein-/Ausschalten nur bei 12/24 Volt DC)
- Memory-Funktion bei Stromausfall
- Dimmfunktion abschaltbar

Anwendung
- Als Touch Taster mit Dimmfunktion
- Als Ein-/Ausschalter sowie Wechselschalter

Bestellhinweis
- Weitere Sensoren erhältlich
- Als Einzelschalter siehe LED Touch
- Keine Dimmfunktion bei 230 Volt und MultiWhite

MultiSwitch Touch (Sensorschalter)

Sensor zum Einbauen inklusive Anbaugehäuse	30 154 01
Mastereinheit 230 Volt AC–500 W mit Euroflachstecker	30 141 01
Mastereinheit 12 Volt DC–36 W*	30 142 01
Mastereinheit MultiWhite 12 Volt DC–36 W**	30 144 01
Mastereinheit 24 Volt DC–120 W*	30 143 01

Zubehör

Repeater 12 Volt DC	30 263 07
Repeater 24 Volt DC	30 263 08
Verlängerungsleitung Sensorkabel 3000 mm***	36 830 01

* Nur mit dimmbaren LED Leuchten zu verwenden
** Kann hinter Multiwhite Steuerungen eingesetzt werden
*** Maximal eine pro Sensor

Technische Details

230 V | 24 V MP | 12 V

Einsetzbar mit:	LED-Leuchten
Max. Schaltleistung:	12 Volt DC–36 W 24 Volt DC–120 W 230 Volt AC–500 W
Kennzeichen:	CE UK
Sensorleitung: Mastereinheit	3000 mm
Zuleitung:	HV 3000 mm NV 2000 mm
Schaltleitung:	HV 150 mm NV 300 mm
Standby:	<0,5 W Mastereinheit inklusive Sensoren

Montagezeichnung



Max. 4x 30.154.01